J18 低频系列

J18 固定安装焊接系列

产品特点简介　　产品外形尺寸
产品安装开孔尺寸

产品特点简介 top

◆ 产品接触件尾端与导线的连接方式为焊接式；

◆ 产品的安装方式为自由端或固定安装；

◆ 产品接触件的尾端有三种变更型式，即“标准型、-A 型、-B 型”。各种变更型式的区别在于接触件尾端露出绝缘安装板的长度尺寸不一样，其中，“标准型”的尺寸为 4.5mm、“-A 型”为 3.2mm、“-B 型”为 2.8mm；

◆ 按装入接触件种类的不同，连接器可分为针连接器和孔连接器两个部分。

针连接器部分

◆ J18E-9P、J18A-15P、J18B-25P、J18C-37P

◆ J18E-9P-A、J18A-15P-A、J18B-25P-A、J18C-37P-A

◆ J18E-9P-B、J18A-15P-B、J18B-25P-B、J18C-37P-B

◆ J18D-50P、J18D-50P-A、J18D-50P-B

▼产品立体图




J18B-25P



J18D-50P


▼产品外形尺寸



J18×-×P(-×)外形尺寸

订货标志	A	B	C
J18E-9P	25	31	4.5
J18A-15P	33.3	39.3	4.5

J18B-25P	47	53.2	4.5
J18C-37P	63.5	69.5	4.5
J18E-9P-A	25	31	3.2
J18A-15P-A	33.3	39.3	3.2
J18B-25P-A	47	53.2	3.2
J18C-37P-A	63.5	69.5	3.2
J18E-9P-B	25	31	2.8
J18A-15P-B	33.3	39.3	2.8
J18B-25P-B	47	53.2	2.8
J18C-37P-B	63.5	69.5	2.8



J18D-50P(-×)外形尺寸

订货标志	A
J18D-50P	4.5
J18D-50P-A	3.2
J18D-50P-B	2.8

孔连接器部分

- J18E-9S、J18A-15S、J18B-25S、J18C-37S
- J18E-9S-A、J18A-15S-A、J18B-25S-A、J18C-37S-A
- J18E-9S-B、J18A-15S-B、J18B-25S-B、J18C-37S-B
- J18D-50S、J18D-50S-A、J18D-50S-B

▼产品立体图




J18B-25S



J18D-50S


▼产品外形尺寸





J18×-×S(-×)外形尺寸

订货标志	A	B	C
J18E-9S	25	31	4.5
J18A-15S	33.3	39.3	4.5
J18B-25S	47	53.2	4.5
J18C-37S	63.5	69.5	4.5
J18E-9S-A	25	31	3.2
J18A-15S-A	33.3	39.3	3.2
J18B-25S-A	47	53.2	3.2
J18C-37S-A	63.5	69.5	3.2
J18E-9S-B	25	31	2.8
J18A-15S-B	33.3	39.3	2.8
J18B-25S-B	47	53.2	2.8
J18C-37S-B	63.5	69.5	2.8



J18D-50S(-×)外形尺寸

订货标志	A
J18D-50S	4.5
J18D-50S-A	3.2
J18D-50S-B	2.8